

Wechselstrom Zwischenstecker-Zähler mit FI-LS Schalter Easycount 2

Dieser Zwischenstecker Zähler Easycount 2 ist ein Elektrizitätszähler für Wechselspannung mit FI-LS Schalter, eingebaut in ein schlagfestes IP 55 Gehäuse (**IP55= Staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser**).

Der Wechselstromzähler und der FI-LS Schalter sind auswechselbar.

Die Kabelenden des Zwischensteckerzählers Easycount 2 sind mit einem Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung oder mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung versehen, welche in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar sind. Der mobile Stromzähler ist ideal für Campingplätze, Bootssteganlagen, Kleingartenanlagen, Marinas, Wochenmärkte, Straßenfeste und ähnlichen Veranstaltungen bei denen der Strom abgerechnet werden muss, aber kein fest eingebauter Stromzähler vorhanden ist.

Technische Spezifikation

Nennspannung:	230V AC
Nennstrom Ib:	5A
Maximalstrom I _{max} :	45A
Frequenz:	50 Hz
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuseschutzart:	IP 55
Zählwerkstelligkeit:	Rollenzählwerk 5,1 stellig LC-Display 5,1 stellig
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Gehäuse:	ABS

- Eintarif
- **Wechselstromzähler und FI-LS Schalter auswechselbar**
- Wechselstromzähler mit Rollenzählwerk oder LC-Anzeige MID geeicht oder ungeeicht
- mit 3-poligem CEE-Stecker / CEE-Kupplung oder
- mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- flexibel und lageunabhängig einsetzbar
- einfache Bedienung
- gut ablesbare Anzeige
- stabiles IP55 ABS Gehäuse

Ungeeicht

mit CEE Stecker und CEE Kupplung
mit Schuko Stecker und Schuko Kupplung
mit CEE Stecker und Schuko Kupplung

Artikel-Nr. 460416ZC
Artikel-Nr. 460416ZS
Artikel-Nr. 460416CS

Geeicht

mit CEE Stecker und CEE Kupplung
mit Schuko Stecker und Schuko Kupplung
mit CEE Stecker und Schuko Kupplung

Artikel-Nr. 460416ZCB
Artikel-Nr. 460416ZSB
Artikel-Nr. 460416CSB

