

Drehstrom Zwischensteckerzähler

Easycount 3

Der Zwischensteckerzähler Easycount 3 ist ein mobiler Drehstromzähler, eingebaut in ein schlagfestes IP55 Gehäuse (IP55= Staubgeschützt und Schutz gegen Strahlwasser).

Der Drehstromzähler ist auswechselbar.

Beide Kabelenden sind mit 5-poligem CEE-Stecker und CEE-Kupplung versehen.

Der ideale Zwischenzähler für Campingplätze, Wohnmobilstellplätze, Bootssteganlagen, Marinas Kleingartenanlagen, Wochenmärkte, Straßenfeste, Baustromzähler u.v.m.

Technische Spezifikation

Nennspannung:	3x230V/400V
Strom:	3x 16A oder 3x32A
Frequenz:	50Hz
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuseschutzart:	IP 55
Zählwerkstelligkeit:	Rollenzählwerk 6,1 stellig
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Gehäuse:	ABS

Eintarif

- mit 5-poligem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- lageunabhängig einsetzbar



Geeicht

Mit CEE Stecker / CEE Kupplung **16A** Artikel-Nr. 460616ZC

Mit CEE Stecker / CEE Kupplung **32A** Artikel-Nr. 460632ZC

Ungeeicht

Mit CEE Stecker / CEE Kupplung **16A** Artikel-Nr. 450516ZC

Mit CEE Stecker / CEE Kupplung **32A** Artikel-Nr. 450532ZC