

## Wechselstromzähler SchellCount EZZ1 für Zählerkreuz Drei-Punkt Befestigung



Art.-Nr. 460540

### Strom

Nennstrom I <sub>b</sub>	0,25-5A
Maximalstrom I <sub>max</sub>	100A
Nennfrequenz	50 Hz
Spannung	220 V/AC
Anlaufstrom	< 20mA
Genauigkeitsklasse	Klasse B, Klasse 1

### Anzeige

Ausführung	LC-Display
Wirkverbrauch	5,3 stellig kWh

### Temperaturbereich

Arbeitstemperatur	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	max. 95% nicht kondensierend

### Gehäuse

Abmessungen	ca. 160 x 100 x 35 mm ( H x B x T )
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54

## Wechselstromzähler SchellCountEZZ1 für Zählerkreuz 100A, MID geeicht

- **MID-Zulassung, für Verrechnungszwecke zugelassen**
- Maximalstrom 100A, Nennstrom 5A, 50 Hz
- LC-Display, 5,3-stellig
- Genauigkeitsklasse: B, 1
- für Zählerkreuzmontage, 3-Punkt-Befestigung
- Display auch ohne Stromanschluss bis zu 2 Jahre auslesbar

